



## Arena

Sistema de Control de iluminación flexible para el show, acceso a directos, playbacks y ejecutores cerca de tus dedos, adapta tus shows, de teatro, tv, o directos de manera fácil y organizada, programación rápida multiusuario, mundos que permiten separar tus áreas de control, en eventos como festivales, en definitiva una consola todoterreno.

- 1 x Pantalla integrada de 15,6" multitáctil capacitiva de alto brillo.
- 1 x Pantalla integrada de 7" multitáctil capacitiva de alto brillo.
- 6 x LCD displays monocromos asignado a los palybacks del area adicional, para leyendas.
- Hasta una Pantallas Externa mediante conector DVI-D con soporte hasta resoluciones de 1920 x 1080 pixeles.
- 10 x Playbacks para grabaciones de Cues, Chases, Cue List & FX, con faders de 60 mm. Y 2 teclas de funciones asignables Add y Swop
- 30 x Preset Playbacks dedicados a grabación y a recursos con fader de 45 y 60 mm. Y 2 teclas de funciones asignables Add y Swop.
- 20 x Pulsadores para Macros y Ejecutos de contacto mecanico de alta calidad y larga vida.
- 3 x Ruedas de aluminio montadas sobre Encoders para control de atributos asignables.
- 60 Paginas de Playbacks.
- 60 Páginas de Preset. Separadas en dos playbacks de 15 (sección superior e inferior).
- Grand Master independiente con activación y desactivación por usuario.
- UPS integrada con indicador de advertencia en la panatalla principal.
- Midi In/Thru/Out conectores Din de 5 pines hembra.
- SMPTE/LTC conexión de entrada de código de tiempos mediante XLR de 3 pines hembra.
- Jack de 6,3 mm balanceado para disparo mediante contacto analógico.
- 8 Salidas físcas de DMX mediante conector XLR de 5 pines hembra.
- Capacidad hasta 16 Universos (8,192 canales de DMX).
- Expandible hasta 64 (32.768 canales de DMX)univeros mediante el uso de procesadores Titan® Net-Processor.
- Soporte de red para protocolos ArtNet®, s-ACN®, Titan® - Net.
- 5 x Conectores de Ethercon de 1GB. 4 en switch y uno independiente.
- 1 x Conector XLR Hembra de 3 pines para lampara flexo de 12 VAC.
- Superficie de control faders y ejecutores ampliable con , Titan® Mobile fader Wing, Tiger Touch Fader Wing.
- Expansión a 2 x Salidas DMX mediante XLR de 5 pines Hembra con la interface T2.
- Expansión de Entrada SMPTE y Triggers de Audio mediante XLR de 3 pines hembra con la interface T2.
- Shows compatibles con toda la gama de consolas Titan® dentro de la misma versión
- Sitemas de control externo mediante Titan® Remote (aplicación disponible para IOS y Android) y Web API dedicada a proyectos.
- Todos los conectores XLR, DIN y Jack son de la marca Neutrik®
- Dimensiones del equipo sin Flightcase 1072 x 428 x 150 mm.
- Peso 23Kg.

### Acesorios

- Flightcase 1160 x 530 x 270 mm, 44Kg, 2 Flexo lámpara Halógena Littlite® y Funda Anti polvo

